SCHEMAT ZASILANIA



BILANS MOCY:

$P_i = 15{,}13 + 22{,}2 = 37{,}33\ kW$

$P_s = 10{,}59 + 13{,}32 = 23{,}91\ kW$

$J_s = 39{,}71\ A \quad \cos\varphi = 0{,}87$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	—	—	1	2	3		4	5	6	7
0,88	0,6	0,8	2,0	0,8	0,8	0,9	1,5	0,92	2,0	2,0	1,0		2,0	2,0	2,0	2,0	—	—	4,0	3,0	3,0		1,03	2,0	2,0	0,1
4,2	2,3	4,2	9,7	4,2	4,2	4,4	7,3	4,5	9,7	9,7	4,9		9,7	9,7	9,7	9,7	—	—	8,5	6,6	6,6		7,2	9,7	9,7	4,2
Obwód oświetleniowy osu.-boczne+kotłownia "a"	Świetlicy-podstawowe "c"	świetlicy „a"	suszarka u WC	świetlicy „b"	świetlicy „f"	socjalny + WC	podgrzewacz wody 1,5kW - 4202	hall + p. wyjściem	Obw. gniazd wtyk. świetlica	Obw. gniazd wtyk. świetlica	Gniazdo w kotłowni olejowej		Obwód gniazda wtyk. suszarka w WC	— " —	— " —	„pokój socjal.+hall	zasilanie TO	Przycisk p. pożarowy w/t w witrażapie	(zakup urządzeń łączalnych z NS) gniazdo siłowe odbiory ogólnego przeznaczenia - zestaw z wyłącznikiem	— " —		Obw. oświetleniowy - magazynu	Obw. gniazd wtykow. - magazynu	— " — i w pom. kotłowni	Instalacja o nap. 24V w kotłowni

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM-
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,
W OKREŚLONYM CZASIE; PN – 92/E-05009/41
UKŁAD SIECI nN TN-C

1 Szafka odgromnikowa ISO Pro BC TNC 25/75 kA

2 Szafka licznikowa z pomiarem 3f.

3 Szafka złącza napow. SLP/40A

ZKP - szafka przyścienna

NR RYS.17 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
BUDYNKU ŚWIETLICY Z MAGAZYNEM
DATA:10-01-28 ADRES: 16-140 DZIAŁKA NR 120 I NR 28
KRUKOWSZCZYZNA gm. KORYCIN
INWESTOR: 16-140 Gmina Korycin ul. Kryszyńska 2

NAZWA RYS.: SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAŁ: JERZY KAROL OKSIUTA NR UPR BL - 317/73